

Botex PSA 162-S RCBO



Stromverteiler 16 A mit RCBOs

- Ausgänge Vorderseite: 1x Schutzkontaktsteckdose und 1x CEE 16 A
- Ausgänge Rückseite: 6x Schutzkontaktsteckdose
- 3x RCBO C16A
- LED-Indikator für anliegende Spannung pro Phase
- Eingang: Anbaugerätestecker CEE16 400 V
- Bauform: 19" / 2 U
- Einbautiefe: 135 mm
- Aufbauhöhe der Anbau-Dosen vorne: 61 mm
- Abmessungen gesamt (BxHxT): 483 x 90 x 185 mm
- Gewicht: 3,66 kg